

# 【iOS端末への接続 (BLE接続)】



# Dragon\_BLE 簡易接続マニュアル【iOS】

1. iOS端末がインターネットに接続出来ることを確認してください。
2. <https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP> の操作手順書を参照し、就業履歴登録の設定(6.3.1.2項)まで行ってください。
3. Dragon\_BLEの電源/RFボタンを長押しして電源をONにします。  
⇒②の**青ランプ**が点滅します(充電状態によっては④の赤ランプも点灯します)。  
※5項完了前に電源が切れた場合は、再度電源をONにしてください。
4. 建レコの画面に就業履歴登録を行う現場が表示されていることを確認し「就業履歴登録を開始」をタップします。
5. カードリーダ検索画面に、Dragon\_BLEが表示されたらタップします。  
※複数台のDragon\_BLEが表示される場合は、シリアルナンバーで区別することが可能です。  
⇒①**青ランプ**と②**青ランプ**が点滅したら、カード読取りが可能な状態です。
6. かざされたカードを検知すると、ブザー音と共に**緑ランプ**が1回点灯してお知らせします。  
※就業履歴の登録終了(ログアウト含む)を行うと、①**青ランプ**消灯②**青ランプ**早点滅となり、一定時間経過後自動的に電源OFFになります。

電池の消耗を防ぐため、使わない時は  
電源/RFボタンを長押しし電源をOFFにしてください



## 【注意】

- ・バッテリー満充電からの連続利用時間は約4～6時間です。  
※ご利用頂く環境等により異なります。
- ・USB通信/充電ケーブルは別売です。サンワサプライ製KU-RMCB1W、日精製MD-5609052等、ご利用状況に応じてご用意ください。
- ・USBケーブルの接続は、電源をOFF(①②**青ランプ**と**緑ランプ**が全て消灯した状態)で行ってください。  
※電源ONのままUSBケーブルを接続すると、カードの読取りを停止する場合があります。その場合はDragon\_BLEの電源を一度OFFにし、再度ONにしてからお使いください。
- ・バッテリー残量が約30%以下になると①②**青ランプ**と**緑ランプ**が同時に**点滅**してお知らせします。
- ・バッテリー切れまで使用した場合は、誤作動防止のため再使用はせず、十分に充電してからお使いください。
- ・バッテリーの充電は、電源をOFF(①②**青ランプ**と**緑ランプ**が全て消灯した状態)にして行ってください。充電時間は約3.5～4時間です。  
**赤ランプ**点灯は充電中、**赤ランプ**消灯で充電完了です。  
※充電器によっては**赤ランプ**点滅、**赤ランプ**短消灯で充電完了です。
- ・USB型ACアダプタ(別売り)を使用する場合は、国内メーカー製の1A以上の製品をお使いください。

# 【Windows端末への接続 (USB接続)】



# Dragon\_BLE 簡易接続マニュアル【Windows】

1. Windows端末がインターネットに接続出来ることを確認してください。
2. <https://www.auth.ccus.jp/KenReco/CR> よりDragon\_BLEの「ドライバーインストール方法」を参照し、Windows端末にドライバをインストールしてください。
3. <https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP> の操作手順書を参照し、就業履歴登録の設定(6.3.1.2項)まで行ってください。
4. Dragon\_BLEをUSBケーブル(別売)を使用してWindows端末に接続します。
5. 電源/RFボタンを長押しして電源をONにします。  
⇒正常に起動すると②青ランプが点滅します(充電状態によっては赤ランプも点灯します)。  
※7項完了前に電源が切れた場合は、再度電源をONにしてください。
6. 建レコの画面に就業履歴登録を行う現場が表示されていることを確認し「就業履歴登録を開始」をタップします。
7. カードリーダの検索が始まり、Dragon\_BLEの点滅していた②青ランプが消灯、①青ランプが点灯、緑ランプが点滅したら、カード読取りが可能な状態です。
8. かざされたカードを検知すると、ブザー音と共に緑ランプが消灯(2秒間)してお知らせします。  
※使用後は、Dragon\_BLEの電源/RFボタンを長押しして電源をOFFにしてください。  
⇒①②青ランプと緑ランプが全て消灯した状態にしてください。



## 【注意】

- ・USB通信/充電ケーブルは別売です。サンワサプライ製KU-RMCB1W、日精製MD-5609052等、ご利用状況に応じてご用意ください。
- ・USBケーブルの接続は、電源をOFF(①②青ランプと緑ランプが全て消灯した状態)で行ってください。
- ・バッテリー残量が約30%以下になると①②青ランプと緑ランプが同時に点滅してお知らせします。
- ・バッテリーの充電は、電源をOFF(①②青ランプと緑ランプが全て消灯した状態)に行ってください。  
**赤ランプ点灯**は充電中、**赤ランプ消灯**で充電完了です。  
※充電器によっては**赤ランプ点滅**、**赤ランプ短消灯**で充電完了です。
- ・USB型ACアダプタ(別売)を使用する場合は、国内メーカー製の1A以上の製品をお使いください。